Camera AOV 4G

Manual de utilizare

HiEasy APP

1. Descarcare si instalare aplicatie

1. Scaneaza codul QR pentru a descarca aplicatia.


APP: HiEasy

2. Sau cauta "HiEasy" in App Store / Google Play si instaleaza.

HiEasy


2. Inregistrare si autentificare

1.Apasa pe "Inregistrare utilizator nou" 2.Selecteaza codul de tara
3.Introdu numarul de telefon sau email 4.Introdu codul primit
5.Creeaza parola si conecteaza-te



3. Cum sa adaugi camera in aplicatie?


Metoda recomandata pentru conectarea camerei este scanarea codului QR de pe dispozitiv.Asigurati-va ca dispozitivul este pornit si ca LED-ul indica modul de configurare. Asteptati mesajul vocal de confirmare a pregatirii pentru conectare la retea.Deschideti aplicatia si accesati optiunea "Adauga dispozitiv" din meniul principal sau apasati simbolul "+" aflat in partea dreapta sus a ecranului.Scanati codul QR de pe corpul camerei. Dupa finalizare, LED-ul albastru va ramane aprins constant, confirmand ca dispozitivul a fost adaugat si este activ.



1. Da click pe + sau ADD DEVICE 2. Scaneaza codul QR de pe camera




3. Scanare reusita, dispozitivul se conecteaza




4. Click sa vezi live dupa ce camera a fost adaugata cu succes

4. Pagina principala




5. Pagina principala vizionare live



6. Pagina trafic 4G (pentru datele achizitinate din aplicatie)


① ②



Pagina principala ➡4G TRAFIC ➡4G Date Pagina principala➡Setari dispozitiv

7. Cum sa dai acces la camera ?


1. Pentru a oferi acces altor utilizatori la camera, deschideti aplicatia si accesati functia de partajare.
2. Din pagina principala, apasati pictograma "Share / Partajare" pentru a intra in meniul de gestionare.
3. Selectati optiunea "Partajare", apoi introduceti numarul de telefon sau adresa de e-mail a persoanei cu care doriti sa impartiti accesul la dispozitiv.



4.Apasati pe codul QR pentru a partaja dispozitivul direct, fata in fata.

5.Selectati Copiere link pentru a trimite link-ul de partajare catre un alt utilizator.

6.Alegeti Share WeChat pentru a partaja dispozitivul cu utilizatori WeChat.



8. Mod de functionare-Apasati pe Working Mode pentru a intra in pagina de setari.


1.Mod AOV: dispozitivul detecteaza si inregistreaza in mod activ conform intervalului de timp setat.

2.Mod Low Power: dispozitivul functioneaza si inregistreaza doar atunci cand sunt detectate obiecte in miscare.

3.Mod Power Saving: dezactiveaza detectarea si functia de inregistrare; permite doar previzualizarea din aplicatie (APP preview).

4.Calitate Video: HD / SD optional.

5.Durata declansare inregistrare (doar pentru modul low power): 5S / 10S / 15S / 30S optional.
* Interfata poate varia in functie de model; va rugam sa consultati modelul real pentru informatii corecte.




9. Setari alarma

1.Sunet de alarma: dispozitivul va emite un sunet de alarma atunci cand detecteaza persoane, puteti seta tipul de sunet al alarmei, volumul alarmei si durata alarmei.

2.Lumina intermitenta de alarma: lumina stroboscopica se aprinde automat dupa detectarea formei umane
.

3.Alarma baterie descarcata: notificare push cand bateria atinge pragul inferior setat.

4.Alarma de oprire: notificare push atunci cand bateria este pe cale sa se descarce complet.



10. Setari alimentare


In aceasta pagina puteti alege modul de alimentare si daca permiteti pornirea automata a dispozitivului atunci cand este pus la incarcat.

Power Line Power Supply: dispozitivul va porni automat atunci cand este pus la incarcat prin cablu.

Solar Power Supply: dispozitivul va porni automat atunci cand este pus la incarcat prin panou solar.

Use Only Battery: dispozitivul nu va porni automat atunci cand este pus la incarcat.

Remark: Diferite produse pot avea moduri de alimentare diferite; va rugam sa configurati in functie de produsul utilizat.



11. Functie playback

Verificati inregistrarile stocate pe TF Card



FAQ:

1. Nu se poate conecta atunci cand adaugati dispozitivul
Asigurati-va mai intai ca dispozitivul are trafic 4G suficient, cartela are PIN-UL dezactivat apoi tineti apasat butonul Reset timp de 5 secunde si asteptati mesajul vocal "reset successful". Dupa aceea puteti adauga din nou dispozitivul.

2. Dispozitiv Offline
Verificati daca alimentarea, semnalul 4G si traficul 4G sunt in conditii normale.

3. Nu se primesc notificari pe telefonul mobil
Va rugam sa verificati daca functia de notificari este activata in meniul:
Message -> Setting

4. Nu se gasesc inregistrari la redare (playback)
Verificati daca exista un card TF instalat, daca nu este deteriorat, daca ora dispozitivului si intervalul de redare sunt corecte.

5. Imaginea in timp real are lag / intarzieri
Verificati conditia semnalului 4G si incercati sa mentineti puterea semnalului peste 3 linii.
Verificati daca semnalul 4G este interferat.
Incercati sa mutati dispozitivul intr-o zona cu acoperire mai buna 4G.
Incercati sa schimbati claritatea imaginii (definitia video).

6. Atentionari pentru intretinerea dispozitivului
Este strict interzisa patrunderea apei in dispozitiv.
Asigurati-va ca zona lentilei este curata si nu este acoperita.
Nu tineti permanent activa alarma sonora.
Protejati foarte bine componenta bateriei.

Explicarea indicatorului luminos:

Indicator stins: camera este in stare de sleep sau oprita.

Lumina rosie permanenta: camera se porneste.

Lumina albastra clipire lenta: camera se conecteaza la retea.

Lumina albastra permanenta: camera este activa si conectata cu succes la retea.

Lumina rosie clipire lenta: camera asteapta scanarea din aplicatie pentru a fi adaugata.

RECOMANDARI INSTALARE:

-Montati la 2~3m inaltime
-Evitati lumina solara directa in lentila
-Semnal WiFi/4G minim 3 linii
-Dezactivati codul PIN al cartelei intr-un telefon (Ex: Orange are la prepay cod PIN 0000) pentru modelele 4G

-Curatati lentila periodic / panoul solar

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA:
-Nu scufundati in apa
-Nu modificati alimentarea camerei
-Evitati temperaturi extreme (Temperatura functionare: –20°C ~ +60°C)

- SECURITATE DATE:
-Schimbati parola initiala/Folositi parola puternica
-Nu distribuiti codul QR

-Actualizati aplicatia si camera regulat

INFORMATII RADIO:
Dispozitiv compatibil 4G LTE

• LTE FDD Bands: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
• LTE TDD Bands: B38 / B40 / B41
• Putere maxima emisie: ≤ 23 dBm
• Frecventa operationala: conform benzilor LTE enumerate mai sus

DECLARATIE CONFORMITATE:
Declaratia UE de conformitate este inclusa in colet. Disponibila si la cerere: contact@taggo.ro

PRODUCATOR UE: TAGGO STIL SRL Str. TRIAJULUI NR. 36, Suceava, Romania 720166
GARANTIE: Produs garantat conform legislatiei. Pentru suport, contactati-ne pe email contact@taggo.ro